

Смяна валутата на монетника

Последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се и се задържа бутона 	DT000065 - Обслужване 1 Обслужване 1 2 Обслужване 2
2	Натиска се четири пъти бутона  и се потвърждава с 	DT000065 - Обслужване 4 Експорт на LOG 5 Валута на монетника
3	Натиска бутона 	Ще продължите ли? Да
4	Потвърждава се с бутона 	Валута на монетника ЛЕВА
5	С бутона  се сменят „Лева“ и „Евро“. Избора се потвърждава с бутона 	Валута на монетника ЛЕВА
6	Излиза се от менюто с 	